

# Gewa Andromeda

senaste generationens mottagare för fjärrstyrning

Gewa Andromeda



*Välkänd med lång räckvidd och hög driftsäkerhet.*



## GEWA ANDROMEDA FINNS I FÖLJANDE VARIANTER

### MOTTAGARE:

**Art.nr 419830 Andromeda IRZ-REC 4**  
IR och Radio-mottagare för inomhusmontage.  
4 reläutgångar.

**Art.nr 419835 Andromeda IRZ-REC 4 OUT**  
IR och Radio-mottagare för utomhusmontage.  
4 reläutgångar.

**Art.nr 419850 Andromeda IRZ-REC 4 WM**  
IR och Radio-mottagare för inomhusmontage.  
4 reläutgångar. Speciellt anpassad för  
fönsteröppnare.

**Art.nr 419812 Andromeda IR-REC 2**  
IR-mottagare för inomhusmontage. 2 Reläutgångar.  
Utan radio.

### IR-DETEKTORER

**Art.nr 419860 Andromeda IR-DET 3**  
IR-detektor för inom- och utomhus montage.  
3 meter kabel.

**Art.nr 419865 Andromeda IR-DET 15**  
IR-detektor för inom- och utomhus montage.  
15 meter kabel.

**Art.nr 419870 Andromeda IR-DET**  
IR-detektor för inomhusmontage.  
Utan kabel.

### GEWA ANDROMEDA

är en vidareutveckling av det kända Gewalink-systemet som är välkänt med lång räckvidd och hög driftsäkerhet.

Gewa Andromeda är unik som kombinerar både IR och radio (Gewa Radio) i samma mottagare.

Gewa Andromeda är utvecklad för att vara enkel att programmera men har också en rad avancerade funktioner, såsom mono/bistabil funktion, tillslagsfördröjning och max/min aktiveringstid.

Det går att ansluta upp till 5 separata IR-detektorer. Det är också möjligt att ansluta yttre manöverkontakter för aktivering av reläer.

### TEKNISKA DATA

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Drivspänning:                | 12-24 V AC/DC (- 10% - +20%)                       |
| Max strömförbrukning i vila: | 60mA (2 detektorer, reläer inaktiva, radio aktiv)  |
| Max strömförbrukning:        | 120mA (2 detektorer, 4 reläer aktiva, radio aktiv) |
| Max reläbelastning:          | 3A, 24V AC/DC resistiv last                        |
| Max antal detektorer:        | 6 inkl inbyggd detektor                            |
| Programmeringskanaler:       | GewaLink-kanalerna 0-127, 4096 kod och Gewa Radio  |
| Omgivningstemperatur:        | -20°C - +35°C                                      |

> BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION



**ABILIA**