



Mottagning av epilepsi- och tillsynslarm

TREX personsökare, IOR sändarenhet och REPO +II räckviddsförlängare

System för mottagning av larm består av en till tre delar.

TREX personsökare kan i vissa fall kopplas direkt till larmet.

IOR sändarenhet behöver i vissa fall kopplas ihop med larmets kontrollenhet för att skicka vidare larmsignalen till TREX personsökare.

REPO +II räckviddsförlängare används i miljöer där räckvidden behöver förstärkas.

Art.nr: TREX 464340
IOR 464310
REPO +II 464330



ABILIA

TREX personsökare

Anhörig eller vårdgivare bär med sig TREX personsökare, som tar emot signal från ett eller flera larm. Både epilepsilarm och tillsynslarm kan kopplas till TREX personsökare.

Larm tas emot med ljudsignal eller vibration. Information om larmet ges på bakgrundsbelyst display. TREX personsökare är smidig att bära med sig och enkel att rengöra. Ett skyddande hölje gör den tålig mot vätska.

TREX personsökare har ett uppladdningsbart batteri med en standby-tid på upp till en vecka.

Abilias epilepsilarm kopplas ihop med IOR sändarenhet, som vidareänder signalen till TREX personsökare.

Abilias tillsynslarm: rörelsedetektor PIR II och armbandssändare SMILE sänder direkt till TREX personsökare.



IOR sändarenhet

Ett litet format gör IOR sändarenhet praktisk att koppla ihop med larmets kontrollenhet. IOR sändarenhet vidareänder larmsignalen till TREX personsökare.

IOR sändarenhet ska strömförsörjas, men har ett backup-batteri för ett eventuellt strömavbrott.



REPO +II räckviddsförlängare

REPO +II räckviddsförlängare ansluts i ett strömuttag. Vid ett eventuellt strömavbrott tar ett backup-batteri över.

Alla larmsändare som är uppkopplade i miljön får en förlängd räckvidd. REPO +II räckviddsförlängare testar regelbundet av att den har kontakt med larmsändarna.



TEKNISK SPECIFIKATION

Artikel	464340 TREX	464310 IOR	464330 REPO +II
Mått	48 x 100 x 21 mm	89 x 63 x 26 mm	110 x 113 x 32 mm
Vikt	60 g	85 g	120 g
Radiofrekvens	869,2 MHz	869,2 MHz	869,2 MHz
Räckvidd	550 m fri sikt	550 m fri sikt	2500 m fri sikt